

KOMMUNIKÁLJON EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN AZ UJJA SEGÍTSÉGÉVEL



A Tobii S32 kommunikátor segítségével aktiválni tudja az előre felvett szöveget és hangokat megérintve a megfelelő szimbólumot vagy képet.

A Tobii S32-nek 2 féle modellje rendelhető: Touch és Scan. Az S32 Touch azoknak az embereknek készült, akiknek nem okoz nehézséget megérinteni a képeket, szimbólumokat. Az S32 Scan modelljéhez switcher csatlakoztatható, amivel a kívánt szimbólumhoz tudnak navigálni.

A Tobii S32 segítségével egyúttal távirányítani lehet az erre alkalmas lámpákat, játékokat, televíziót stb.

Könnyen tisztítható felülete lehetővé teszi, hogy akár kórházban, iskolában, vagy bármilyen más helyszínen biztonságosan használható legyen az eszköz, akár több felhasználó esetén is.

Az S32 akár 192 különböző kártyát tud tárolni, 2 GB-os SD kártyája pedig több mint 60 órányi magas minőségű hanganyagot hordozhat. Ekkora memóriával nem csak szavakat, de kifejezéseket, mondatokat, történeteket, személyes információkat, vagy akár zene CD-t is

tárolhat.

A strapabíró hangszóró tiszta hangot ad, így akár zajos környezetben is érthető és hallható a hangja.

A Tobii S32 kiválóan működik együtt a SymbolMate szoftverrel, mely a kinyomtatható kommunikációs lapok létrehozását, szerkesztését és kezelését teszi lehetővé. **A SymbolMate szoftvert tartozékként szállítjuk!**

- A szoftver segítségével egyszerre menedzselheti akár több S32 eszköz tartalmát és beállításait.

Előnyök:

- Vékony és könnyű kivitel a könnyű használatért és hordozhatóságért
- Programozható funkciók a SymbolMate program segítségével
- 6 különböző cellaméret: 1, 2, 4, 8, 16 és 32 cella kezelhető 1 oldalon, ezek pedig könnyen cserélhetők.
- IR programozhatóság, valamint lámpák, játékok, televízió, DVD irányítása
- Billentyűzár
- Hangerőszabályozás
- 1 ill. 2 switcher csatlakozó (a scan modell esetén)

Tobii S32

Eszköz mérete

313 mm x 253 mm x 31 mm

Eszköz súlya

862 g

Hangszóró

1 mono

Billentyűk száma 1 oldalon

1, 2, 4, 8, 16 és 32

Akkumulátor

4 x 1,5V AA

Egyszerre tárolható kommunikációs oldal

Tárolható hanganyag

192

>60 óra

IR

ECU TíirDA

Csatlakozók (S32 Touch)

1 Mini USB A port

Érintésérzékeny billentyűzet

Csatlakozók (S32 Scan)

1 Mini USB A port

Érintésérzékeny billentyűzet

1/8" Fejhallgató

2 x 1/8" switch port

Automata szkennél (1 switcher esetén)